

KIT TRANSFORMATEUR pour luminaire(s) « REMO »

Transformateur électronique QLT L60 TBTS/SELV

Protégé contre les surtensions du réseau.

Protégé contre les courts-circuits permanents et les surcharges sur le secondaire (réarmement automatique). Protection progressive (NTC) contre les surchauffes (réarmement automatique).

Primaire 230V : cordon avec inter pied et fiche 2P.

Secondaire 12V : bloc intégré 5 minifiches AMP.

Puissance : 20 à 60W (3 luminaires « REMO » maxi).

Raccorder le (s) luminaire(s) « REMO » en utilisant éventuellement l'(les) allonge(s) de 1m fournie(s) avec chaque luminaire.

Le transformateur devra être fixé à 0,30m au moins des sources de chaleur. Il produit lui-même de la chaleur et devra être suffisamment ventilé. Ne pas le couvrir ! Température ambiante maxi : 40°C.

TRANSFORMATOR SET für Leuchte(n) « REMO »

Elektronischer Transformator QLT L60 NV / SELV

Geschützt gegen Netz-Überspannungen.

Sekundär gegen Überlast und dauernde Kurzschlüsse geschützt. (Automatische Wiedereinschaltung).

Thermo Progressivisicherung (NTC) gegen Übertemperaturen (Automatische Wiedereinschaltung).

Primär 230V : Zuleitung mit Fußtrittschalter und Eurostecker 2-polig.

Sekundär 12V : mit 5 integrierten AMP Ausgängen.

Nennlastbereich : 20 bis 60W (3 « REMO » Leuchten maxi).

« REMO » Leuchte(n) am Transformator anschließen. Hierzu können die mit den Leuchten gelieferten Verlängerungsleitungen dienen.

Transformator mit min. 0,30m Abstand von Wärmequellen befestigen. Selbst der Transformator produziert Wärme. Nie mit Gegenständen welcher Art decken !

Umgebung Temperatur maxi 40°C.

TRANSFORMER SET for « REMO » light fitting(s).

Electronic transformer QLT L60 SELV

Protection against mains voltage spikes. Electronic protection against permanent short-circuits and overload on the secondary (auto reset). Progressive thermal protection (NTC) against overheating (auto reset).

Primary 230V : cord with foot switch and UK plug fused 3 Amp.

Secondary 12V : 5 integrated AMP minisockets.

Power range : 20 to 60W (maximum 3 « REMO » lights).

Connect « REMO » light(s) to the transformer, using, if necessary, the extension cable supplied with each « REMO » light. Fix the transformer at a minimum distance of 0.30m from heating sources. The transformer itself produces heat. Don't cover it !

Maximum ambient temperature : 40°C.

Pièces jointes/Beilage/Enclosure :

2 vis de fixation/2 Befestigung-Schrauben/2 fixing screws



2550926 / 846070

-

2550930 / 846071